6ES7461-0AA0-0AA0

ANSCHALTUNG EMPFANGS-IM461-0, M. K-BUS

Technische Daten

- IM steckbar in: Erweiterungs-Geraeten UR1,UR2,ER1,ER2
- auf Steckplatz: 9 (UR2,ER2) bzw. 18 (UR1,ER1) (ganz rechts)
- Kopplungsart: zentral; uebertragen werden: P-Bus und K-Bus
- Anzahl der Schnittstellen: 2, obere ist Eingang von der vorherigen, untere Ausgang zur naechsten IM
- Maximale Stranglaenge (gesamt): 3 m
- K-Bus-Uebertragungs-Geschwindigkeit: 10,5 Mbaud
- Anzeige-Elemente:- LED EXTF (rot) externer Fehler, Strang gestoert
- LED INTF (rot) Baugruppentraeger-Nummer groesser 21
- Bedien-Elemente: - Kodierschalter zur Einstellung der Baugruppentraeger-Nummer (max. 21)
- Batterie-Einspeisungsbuchse f. externe Batt.
- Stromaufnahme aus S7-400-Bus (DC 5V): typ. 260 mA, max. 290 mA
- Verlustleistung: typ.1300 mW, max.1450 mW
- Abmessungen (B x H x T) : 25 mm x 290 mm x 280 mm
- Gewicht : ca. 610 g
- Bemerkungen: zusaetzlich zu bestellen sind:
 - Abschluss-Stecker 6ES7 461-0AA0-7AA0 (1 Stck. pro Strang)
 - Verbindungsleitung 6ES7 468-1AH50-0AA0, 0,75 m oder 6ES7 468-1BB50-0AA0, 1,5 m falls mehr als 1 Erweiterungs-Geraet am Strang

Letzte Änderung: 23.01.2015