

Ersatzteil SIMATIC S7-300, IQ-Sense SM 338 für S7-300 und ET 200M für Anschluss von bis zu 8 IQ-Sense Sensoren, anschließbar sind optische Sensoren u. Ultraschallsensoren



Versorgungsspannung	
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	120 mA; typisch
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	2,5 W
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	8
Leitungslänge	
• ungeschirmt, max.	50 m
Geber	
Anschließbare Geber	
• Beschreibung	photoelektronische Näherungsschalter und Ultraschallsensoren mit IQ-Sense, Zykluszeit 2,88 - 6 ms
Alarmer/Diagnosen/Statusinformationen	
Diagnoseanzeige LED	

- Sammelfehler SF (rot) Ja
- Statusanzeige Digitaleingang (grün) Ja

Potenzialtrennung

Potenzialtrennung Digitaleingaben

- zwischen den Kanälen Nein
- zwischen den Kanälen und Rückwandbus Ja

Isolation

Isolation geprüft mit DC 500 V

Anschlusstechnik

erforderlicher Frontstecker 20-polig

Maße

Breite 40 mm
 Höhe 125 mm
 Tiefe 120 mm

Gewichte

Gewicht, ca. 250 g

letzte Änderung: 28.03.2020